

MOOER

AIR POS

Беспроводная инструментальная
радиосистема 2.4G

Руководство пользователя

Содержание

Меры предосторожности	1-2
Предметный указатель	3-4
Быстрое подключение	5-6
Технические характеристики	7

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием

Предупреждение

Во избежание пожара и поражения электрическим током непрофессионалам не следует разбирать данное изделие, а также подвергать его воздействию дождя или помещать во влажную среду на длительное время.

Источник питания

Это устройство работает от встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч. Пожалуйста, зарядите его с помощью USB-кабеля Y-типа, входящего в комплект поставки.

Правила эксплуатации

Чтобы предотвратить деформацию, обесцвечивание и другие серьезные повреждения, пожалуйста, избегайте следующих условий:

- Прямые солнечные лучи
- Высокая температура и влажность
- Сильная вибрация
- Электрические помехи. В данном изделии используется беспроводная радиочастотная схема с частотой 2,4 ГГц, и в среде, близкой к беспроводным радиочастотным сигналам (например, в беспроводных маршрутизаторах или других устройствах беспроводной передачи), могут возникать помехи.
- Близость к источникам тепла
- Пыльные или грязные помещения
- Магнитные поля
- Высокая влажность

Чистка устройства

Пожалуйста, протирайте устройство сухой мягкой тканью. При необходимости можно использовать слегка влажную ткань. Не используйте абразивные чистящие порошки, спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие средства или химические вещества для пропитки ткани.

Эксплуатация

Не применяйте грубую силу к переключателям и элементам управления. Не допускайте попадания в устройство обрывков бумаги, металлических изделий или других предметов. Будьте осторожны, чтобы не уронить устройство, избегайте ударов и чрезмерного давления.

Предметный указатель

Передатчик



Приёмник





USB-C зарядный порт

Индикатор зарядки

Быстрое подключение

Подключение устройства

AIR P05 разделен на ПЕРЕДАТЧИК и ПРИЕМНИК. ПЕРЕДАТЧИК подключается к выходу музыкальных инструментов/блоков эффектов; ПРИЕМНИК подключается к входу блоков эффектов/усилителя.

Включение/ выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения; индикатор на кнопке указывает на успешное включение; когда индикатор погаснет, устройство выключится.

Выбор канала

AIR P05 предлагает четыре варианта выбора канала. После успешного включения питания нажатие кнопки переключения позволяет переключаться между четырьмя каналами, и индикатор кнопки будет указывать выбранный канал четырьмя различными цветами.

- Один передатчик AIR P05 может использоваться с несколькими приемниками одновременно.
- Пожалуйста, убедитесь, что передатчик и приемник настроены на один и тот же канал.
- Во время индикации канала постоянный индикатор указывает на нормальную работу, а мигающий индикатор указывает на то, что передатчик и приемник подключены неправильно.

Индикатор заряда батареи и зарядки

AIR P05 оснащен встроенным аккумулятором. После включения питания проверьте, горит ли индикатор заряда батареи рядом с USB-портом. Если индикатор загорается красным, это означает, что аккумулятор AIR P05 разряжен; быстро зарядите его, чтобы избежать проблем при дальнейшем использовании.

Пожалуйста, используйте USB-кабель для зарядки, входящий в комплект поставки устройства. Во время зарядки индикатор загорается красным и мигает; по завершении зарядки он перестает мигать и загорается зеленым.

Примечание: В AIR P05 используется полимерно-литиевая батарея. Если устройство не использовалось более трех месяцев, пожалуйста, зарядите или активируйте его один раз.

SPECIFICATIONS

Эффективное расстояние передачи:	до 20 метров
Задержка:	около 7мсек
Частотная характеристика:	20-20KHz, +1dB/-3dB
Общее гармоническое искажение:	<0.05% (1KHz@-10dbFS)
Динамический диапазон входного сигнала:	>95dB
Диапазон частот сигнала:	2.4GHz
Время автономной работы:	>8 часов
Емкость аккумулятора :	400mAh
Время зарядки:	1.5 часа
Стандартная зарядка:	5V 1A
Диапазон рабочих температур:	от -10 до 60°C
Частота/глубина выборки:	16 бит, 48 кГц,
Размеры:	125 (Д) x 30 (Ш) x 20 (В) мм
Вес:	85 г
Аксессуары:	USB-кабель для зарядки, руководство пользователя



2030501964

CE FC

MOOER
www.mooeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO., LTD.

5F Unit B Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133

Made in China